

QUADRI ASC DA 1 A 6 PRESE INTERBLOCCATE (SERIE 14) IP55
ASC PANELS WITH 1-6 INTERLOCKED SOCKETS (SERIES 14) IP55

Questa tipologia di quadro è composta da prese con interruttore sezionatore di interblocco
This panel has interlocked sockets with switch disconnector

**3102CAV**

QUADRI ASC DA 1 A 6 PRESE INTERBLOCCATE (SERIE 14) IP55
ASC PANELS WITH 1-6 INTERLOCKED SOCKETS (SERIES 14) IP55

Articolo Item	Spina 3P+N+T 32A Plug 3P+N+T 32A	Spina 3P+N+T 63A Plug 3P+N+T 63A	Puls. Emergenza Emergency Push-button	Morsettiera Terminal bar	Prese Interbloccate/Interlocked sockets						Protezione in uscita/Exit protection						Collegamenti/Connections	
					16A			32A			16A MT			32A MT			DIFF. GEN. 30 mA AC	Potenza Power KW
					2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	1P+T	3P	4P	2P	3P	4P		
3100E	-	-	1	1	3	2	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1 63A	35
3101E	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1 63A	14
3101E-32	-	-	1	1	4	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1 63A	14
3102E	-	-	1	1	3	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1 63A	35
3102E-4	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1 63A	35
3102E-5	-	-	1	1	3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1 63A	35
3102E/2325P	-	-	1	1	3	-	-	-	1	2	1	-	-	-	2	-	1 63A	35
3103E	-	-	1	1	4	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1 63A	35
3104E	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1 63A	35
3105E	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1 63A	35
3106E	-	-	1	1	3	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1 63A	35
3107E	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1 63A	35
3108E	1	-	1	-	2	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1 63A	35
3109E	-	-	1	1	2	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	1 63A	35
3110E	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1 32A	18
3111E	-	-	1	1	3	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1 63A	35
3112E	-	-	1	1	5	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1 63A	35
3113E	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1 63A	35
3114E	-	-	1	1	3	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1 63A	35
3115E	-	-	1	1	2	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1 63A	35
3116E	-	-	1	1	3	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1 63A	35
3117E	-	-	1	1	3	1	-	-	3	1	1	1	-	-	-	1	1 63A	35
3131E	-	-	1	1	3	2	-	-	1 presa 32A 5P + 1 presa 63A 5P	-	1	2	-	-	-	1 32A 1-63A	1 63A	35

3102CAV Cavalletto/Supporto per quadro / Frame for panel